

Starteinstellungen der FritzBox 7490/7590 - Glasfaseranschluss

Stadtwerke Dorfen Kunden benötigen **keine Zugangsdaten** für Internet. Die Zugangsdaten werden automatisch aus dem Netz geladen, sobald Sie die folgenden Einstellungen an der FritzBox getätigt haben:

- Verbinden Sie über ein LAN Kabel die FritzBox mit Ihrem Netzabschlusspunkt (ONT Optical Network Termination).
 -FRITZ!BOX 7490 Hierzu stecken Sie bitte das LAN Kabel bei "LAN 1" an.(Nicht wie gehabt bei DSL)
 -FRITZ!BOX 7590 Hierzu stecken Sie bitte das LAN Kabel bei "WAN" an.(blauer Port)
- 2. Sobald die Anbindung hergestellt ist, können Sie Ihren PC/Laptop über ein LAN Kabel mit der FritzBox verbinden. Bitten geben Sie in einem beliebigen Browser folgende Webseite ein: **fritz.box** oder

192.168.178.1

Dies funktioniert auch mit Ihrem Smartphone über WLAN.

3. Schützen Sie Ihre FritzBox mit einem Passwort.

4. Wichtig:

Der Assistent muss beendet werden, damit Sie später die Zugangsdaten verneinen können. Zusätzlich aktivieren Sie hierfür die *"Erweiterte Ansicht"* zu gelangen. Dafür aktivieren Sie den Button *"Erweiterte Ansicht"* im ausklappbaren Menü oben rechts.

f @	0 fitzbox	(120%) •••• 🖁 🟠 🔍 Juchen	lits.
	FRITZ!Box 7490		
			Kennwort setzen
			Erweiterte Ansicht
	Vergeben Sie ein FRITZ/Box-Rennwort zum Schutz Ihrer persönlichen Da	ten, Einstellungen und Zugangsdaten vor unberechtigtem Zugrift.	FRITZ!NAS
	FILITZ DOC NERIWON		MyFRITZI
	Achtung:		
	Notieren Sie sich jetzt das von Ihnen vergebene FRITZIBox-Kennwort		
	Der Zugang zur FRITZ Box ist nur nach Eingabe des hier lestgelegten Ohne das Kennwort können Sie die Benutzeroberfläche erst wieder ö	Kennworts möglich. Dewahren Sie es daher gut auf. ilfnen, wenn Sie die FRITZIBox auf die Weckseinstellungen zurückstesetzt habe	n. Dabei gehen alle Einstellungen
	In der FRITZIBox verloren.		S (S)
	The Wednessening these Doubleties and file day sicherer Batriab as the	an Amerika as a managed at AMI Coblecharishis and bal Redard Diamonadation. 5	o profitieren Sie von
	Optimierungen bei Updates oder notwendigen Anpassungen durch A Dienste" können Sie diese Einstellung jederzeit ändern.	VM. Weiters informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. Unter "Inte	emet > Zugangidaten > AVM
			OK

Stadtwerke Dorfen GmbH • Haager Straße 31 • 84405 Dorfen Telefon 0 80 81/93 17-0 • Telefax 0 80 81/93 17-90 • info@stadtwerke-dorfen.de

www.stadtwerke-dorfen.de





5. Bei "Anschluss" wählen Sie bitte die dritte Möglichkeit "Anschluss an externes Modem oder Router".

(←) → ⊂ ⊕	③ 192.168.20.225/#	80%) ··· 🛡 🏠		lii\ 🗊 🍯	=	
🔅 Meistbesucht 🧶 Erste Schritte 🚸	hTIZ/Box 7490 - Test					
Febra:	FRITZ!Box 7490	FRITZ!NAS	MyFRITZ!		:	
	Internet > Zugangsdaten			(
	Internetzugang IPv6 LISP AVM-Dienste DNS-Server					
Übersicht	Auf discuss Saite Lännen Sin die Deten ihres internetwanner sindebten und den Zumne hei Bodarf anneren					
Internet ^	zur uteser seite konnen sie ute baten intes internetzugangs einiruitten und ven zugang ber bevan anjvässen.					
Online-Monitor	Internetanbieter					
Zugangsdaten	Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.					
Freigaben	Internetanbieter Weitere Internetanbieter ~					
📞 Telefonie	Anderer Internetanbieter v					
🚅 Heimnetz	Name					
🛜 WLAN						
💄 DECT	Anschluss					
🕞 Diagnose	Vector set and we der internezugang neg gestent werden son.					
System	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutz	t.				
🚮 Assistenten	○ Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)					
	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.					
	Anschluss an externes Modem oder Router					
	wanten sie diesen zugang, wenn die FRITZIEDX über "LAW I" an ein berets vornandenes externes Modern oder einen kouter angeschlossen ist.					
	Betriebsart					
	Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.					
	Internetverbindung selbst aufbauen					
	Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.					
	O Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)					
	UHE FM L2:DOX WITG TEIL GES VOTTANGENEN HEIMINETZES UND ÜDERNIMMT GIESEN IF-Adressbereich. Die Firewall der FMI L2:Box wird dabei deaktiviert, ist der andere Router, der das Heimnetz aufspi die vorliegende FRITZ/Box Teil des WLAN Mesh werden.	innt, auch eine FRITZ!Bo	x mit WLAN Mesh-Fi	unktion, kann	1	

- 6. Beim Punkt "Betriebsart" wählen Sie bitte "Internetverbindung selbst aufbauen"
- 7. Im nächsten Schritt ändern Sie bitte die Einstellung *"Zugangsdaten"*. Dazu beantworten Sie die Frage *"Werden Zugangsdaten benötigt"* mit *"Nein"*.

Zugangsdaten				
Werden Zugangsdaten benötigt?				
Nein				
Verbindungseinstellungen				
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.				
Übertragungsgeschwindigkeit				
Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.				
Downstream 600000 kbit/s				
Upstream 100000 kbit/s				
Verbindungseinstellungen ändern 🗸				
🖂 Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen				
Übernehmen Abbrechen				

8. Geben Sie bei *"Verbindungseinstellungen"* Ihre Down- und Upstream Geschwindigkeit laut Ihres bestellten Tarifs ein.

Beispiel-Tarif	Downstream in mbit/s	Upstream in mbit/s
DO IT Turbo 100 100 Mbit/s Download, 15 Mbit/s Upload	100	15

Sie haben einen Router mit einem älteren Firmwarestand als 07.10? Dann müssen die Werte in der Einheit "kbit/s" wie folgt eingetragen werden

Beispiel-Tarif	Downstream in kbit/s	Upstream in kbit/s
DO IT Turbo 100 100 Mbit/s Download, 15 Mbit/s Upload	100000	15000

Stadtwerke Dorfen GmbH • Haager Straße 31 • 84405 Dorfen Telefon 0 80 81/93 17-0 • Telefax 0 80 81/93 17-90 • info@stadtwerke-dorfen.de

www.stadtwerke-dorfen.de

