

Einrichtung Ihres Glasfaseranschlusses (Fritz!Box)

Stadtwerke Dorfen GmbH
Haager Str. 31
84405 Dorfen

Telefon: 0 80 81 / 93 17 - 59
E-Mail: glasfaser@stadtwerke-dorfen.de
Internet: www.stadtwerke-dorfen.de

1. Verbinden Sie die Fritz!Box über ein LAN-Kabel mit dem Glasfasermodem (ONT) der Stadtwerke Dorfen. Stecken Sie bitte das LAN-Kabel in den **blauen** „WAN“-Port des Routers. Falls Sie ein älteres Gerät verwenden, nutzen Sie bitte den **gelben** „LAN 1“-Port.



2. Stellen Sie die Stromverbindung des Glasfasermodems (ONT) sowie der Fritz!Box her.
3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, verbinden Sie Ihr Endgerät (PC/Laptop/Smartphone) mit einem LAN-Kabel oder per WLAN mit der Fritz!Box. Bitte geben Sie in einem Webbrowser **fritz.box** ein, um sich mit der Benutzeroberfläche der Fritz!Box zu verbinden.

Tipp:

Der WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2) und das Fritz!Box-Kennwort befindet sich auf der Rückseite des Routers.



4. Im Menü auf der linken Seite rufen Sie bitte die Zugangsdaten unter „Internet“ auf.
5. Nehmen Sie bitte die folgenden Einstellungen vor:
Internetanbieter: weitere/anderer Internetanbieter
Anschluss: Anschluss an externes Modem/Router
Betriebsart: Internetverbindung selbst aufbauen
Zugangsdaten: Nein
6. Zum Abschluss klicken Sie auf „Übernehmen“. Ihr Glasfaseranschluss ist nun fertig eingerichtet.

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP AVM-Dienste DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter

Name

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

Anschluss an externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen werden soll.

Betriebsart

Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

Internetverbindung selbst aufbauen
Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert. Verbinden Sie die FRITZ!Box über den WAN-Anschluss mit dem vorhandenen externen Modem oder Router.

Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)
Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Heimnetzes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert. Ist der andere Router, der das Heimnetz aufspannt, auch eine FRITZ!Box mit WLAN Mesh-Funktion, kann die vorliegende FRITZ!Box Teil des WLAN Mesh werden. Verbinden Sie die FRITZ!Box über einen der LAN-Anschlüsse mit dem vorhandenen externen Modem oder Router.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja

Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream Mbit/s

Upstream Mbit/s

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen